



FICHE PRODUIT

SMART+ MATTER Wall Switch 1 Channel

SMART+ MATTER Wall Switch | Interrupteurs muraux SMART+ avec relais intégré et technologie Matter via WiFi



Zones d'application

- Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles
- Lorsque les utilisateurs souhaitent mélanger et connecter des produits Smart Home issus de différents fabricants
- Maison intelligente - Intérieur

Avantages du produit


- Permet la commutation de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques
- Contrôle intelligent et relais : chaque bouton peut être configuré individuellement pour contrôler l'un des relais et/ou d'autres produits, routines ou automatisations SMART+ & Matter
- Peut déclencher et exécuter des routines et des automatisations de maison connectée
- Les relais de commutation intégrés peuvent être contrôlés via les systèmes Matter et l'application SMART+
- Contrôle universel des produits SMART+ WiFi et Matter via WiFi
- Contrôle sans fil via l'application ou la commande vocale
- Intégration transparente avec les systèmes compatibles Matter
- Processus de configuration simplifié grâce aux étapes d'installation standard conviviales
- Sécurité améliorée grâce à la mise en œuvre de forts protocoles de cryptage et d'authentification
- Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles

Caractéristiques du produit

- Contrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0) ou toute autre plateforme compatible Matter
- Puissance de commutation élevée : version 1CH : jusqu'à 10 AX, version 2CH : jusqu'à 10 AX/canal, total 16 AX
- Installation facile dans des boîtes d'encastrement standard grâce à une profondeur de montage de 27 mm
- Protocole réseau : Matter over WiFi (2,4 GHz)
- Compatible avec Amazon Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings et d'autres plateformes compatibles Matter

DONNÉES TECHNIQUES**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

Tension nominale	220...240 V
Intensité nominale	10 A
Fréquence du réseau	50...60 Hz

DIMENSIONS ET POIDS

Poids du produit	121,00 g
Longueur	86,00 mm
Largeur	42,50 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	42.50 mm
Hauteur	86,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	86.00 mm

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	40000
---------------------------------	-------

COULEURS ET MATERIAUX

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-10...+40 °C
-------------------------------	--------------

CAPACITÉS

Gradable	Non
Type de connexion	Bornes de connexion
Technologie LIGHTIFY	Amazon Alexa / Google Home / Apple Home / Samsung SmartThings

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
Classe de protection	II

Type de protection	IP20
--------------------	------

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Pour le contrôle via l'application SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec au minimum Android 8.0 ou iOS 14.0)

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- A raccorder à un disjoncteur automatique (pour 1G max. 10 A, pour 2G max. 16 A).

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 PDF Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	
 PDF Informations légales	Safety insert G11233095
 PDF Déclarations de conformité	SMART WIFI MAT WALL SWITCH
 PDF EU Data Act	SMART MATTER Lamps Luminaires Plugs

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075849907	Etui carton fermé 1	53 mm x 90 mm x 99 mm	149.00 g	0.47 dm ³
4058075849914	Carton de regroupement 4	224 mm x 102 mm x 114 mm	665.00 g	2.60 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

- Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur www.ledvance.com/fr-fr/home-lighting/smart/faq

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.